



SCM-RM

3 salidas, SMART MULTILoop

- 3 x salidas de relé.
- Cada relé puede programarse para activarse en caso de alarma, supervisión o avería.
- Amplias indicaciones de estado de la unidad frontal (consulte la tabla a continuación).
- Rápido y fácil de instalar en RACK.
- Conexión a central mediante RJ45.

DESCRIPCIÓN:

El Módulo de 3 salidas RM, es un módulo de relé que está diseñado para ser montado en DIN dentro de un panel de control de SAMRT MULTILoop. Está alimentado y está conectado al Panel a través de una conexión RJ45. El módulo tiene tres relés que se pueden usar típicamente para controlar la operación de elevación durante una alarma, iniciar bombas de incendio o detener ventiladores, etc. Cada salida de relé se puede configurar como una alarma común, problema común, supervisión común o una salida programable a través de la configuración del Panel.

ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 3 salidas

Capacidad de los relés: 5 A, 30 VDC (resistive)

5 A, 250 VAC (general use)

Operating Temperature: 0°C (32°F) to 49°C (120°F)

Max Humidity: 95% Non-Condensing

Dimensiones: (mm) (HxWxD) 103mm x 97mm x 43mm

Peso: 0.2KG