



SMART-REP

Panel repetidor ZETA SMART REP

- Central Analógica de detección de incendios ZETA SMAR MULTILoop.
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Modulo IP integrado.
- Hasta 64 paneles en RED.
- Incluye 13 LEDS de zona en el panel frontal.
- 8032 eventos.
- 5 teclas de función.

DESCRIPCIÓN:

El PANEL REPETIDOR remoto SMART REP, para centrales SMART MULTILoop. Puede usarse para monitorear, operar y programar los paneles de control de alarma contra incendios ZETA SMART MULTILoop desde cualquier lugar dentro del sistema. El REPETIDOR remoto presenta una pantalla táctil a color de 4.3 "que proporciona mensajes del sistema fáciles de entender. Diseñado ergonómicamente con LEDS, botón y configuración de menú que replica perfectamente un panel de control SMART. Esto hará que su uso resulte sencillo para aquellos que están capacitados / experimentados en el uso del sistema SMART. Puede funcionar como parte de un sistema en red de hasta 64 paneles. La caja del REPETIDOR puede montarse en superficie o empotrada.

ESPECIFICACIONES:

Voltaje: 30VDC

Consumo en reposo: 78mA

Consumo máximo: 100mA

Protocolo de Comunicaciones: RS485

Máximo: 64 Nodos

Distancia máxima entre paneles: 1KM)

Eventos: 8032 Events

Programación mediante: LCD touchscreen

LCD: 4.3" Resistive touch screen. 480 x 272 pixel resolution

LEDs: 2 Red (1 x Alarm, 1 x NAC Active), 1 Green (Power), 10 Yellow (1 x Supervisor, 1 x Trouble, 1 x Alarm Silenced, 1 x Controls Active, 1 x General Disablement, 1 x

General Test, 1 x NAC Trouble/Disablement, 1 x NAC Delay, 1 x CPU Trouble, 1 x

Acknowledge).

Botones: Silence Alarm, Ack, Scroll, Reset, Drill

Dimensiones: H x W x D (mm) 230mm x 340mm x 96mm

Peso: 2.3kg

Temperatura: 0°C (32°F) to 49°C (120°F)

Relative Humidity: 95% Non-Condensing



GRUPO QUANTUM es una alianza de empresas de capital español. Nos dedicamos a la distribución de sistemas de seguridad.

C/ Galileo Galilei, 6
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: (+34) 910 686 188