



MKII-CB-D

Base alta ZETA MKII

- Base alta, modelo MKII-CB/D.
- Serie FYREYE MKII Y FEOE2000
- Tornillo de seguridad.

DESCRIPCIÓN:

La Base alta, modelo ZETA MKII-CB/D, se puede utilizar tanto en sistemas convencionales o analógicos con detectores modelos MKII. La base dispone de puntos de conexionado para entrada y salida de zona y salida de piloto convencional de 24V para indicación remota. El tamaño estas bases para tubo hace que los detectores presenten una estética mucho más agradable que acopla el detector a la línea de techos.

ESPECIFICACIONES:

Compatibilidad: MKII-AOP/MKII-AHR/MKII-AHF/MKII-AOH/MKII-OP/MKII-HR/MKII-HF/MKII-OH

Voltaje de trabajo: 9-33V DC

Consumo en reposo: 0 mA

Consumo en alarma: 0 mA

Temperatura de trabajo: De -20°C hasta + 90°C

Conexiones: L1ent, L1sal, L2, -R & Tierra

Dimensiones: 100 x 34 mm



Peso: 60gr

