

MKII-ARL-C



Piloto indicador direccional ZETA MKII TECHO

- Piloto indicador de acción direccional ZETA.
- Para instalación sobre base de detector MKII.
- Alimentación directa desde el bucle.

DESCRIPCIÓN:

Piloto indicador de acción direccional, para instalación sobre base de detector, modelo MKII CB. ALIMENTACION DIRECTA DEL BUCLE. Cada unidad está equipada con 8 LED e imita el detector LED en estado de alarma.

ESPECIFICACIONES:

Consumo en reposo: 450µA 450µA

Consumo en alarma: 2.10mA 2.10mA

Dimensiones: (mm) (W) 85.5 x (H) 85.5 x (D) 60

Protección: IP43

Voltaje: 17 to 28 Vdc